Pulsadores AC-PULS3-MOV

Características da Linha


- Perfil suave e elegante com relevo baixo, proporcionando um toque refinado que facilita a localização da tecla certa pelo tato.
- Click mecânico de feedback tátil, confirmando o acionamento.
- As teclas possuem backlight branco quente para textos/ícones gravados e o LED de status do sensor, garantindo fácil leitura em qualquer ambiente. Ambos oferecem três níveis de brilho fixos (baixo, alto e desligado). O backlight serve apenas para visibilidade, sem indicar status. Um seletor na parte traseira permite a escolha do nível do brilho durante a instalação.
- Modelo com sensor PIR (infravermelho).
- Novo design mecânico que possibilita a fácil substituição do jogo de teclas sem a necessidade de retirar o keypad da parede.
- Teclas nas cores branca ou preta com acabamento fosco.
- Várias cores de espelhos de acabamento, nos tamanhos 4x2 e 4x4 (com uma ou duas aberturas).
- Vendido exclusivamente em kits completos, contendo espelho de acabamento, moldura, base eletrônica e grade com teclas gravadas.
- Inclui uma capa moldada para proteção do keypad já instalado, ideal para o retoque final da pintura na parede.
- Linha de tomadas Scenario com o mesmo design da linha Prestige e Essence, para um acabamento uniforme, com módulos de tomada 10A e 20A, USB e fechamento cego.







Especificações Técnicas


| Número de Acionamentos | 3 acionamentos por contato seco normalmente aberto (NA). |
|---|--|
| Cor da tecla | Branca ou Preta (acabamento fosco). |
| Tamanho do espelho | 4x2, 4x4 com 1 abertura ou 4x4 com 2 aberturas. |
| Acabamentos disponíveis para o espelho | SATIN: Branco fosco, Preto fosco, Champagne, Prata. METAL: Bronze, Gold, Graphene, Niobium, Onix, Silver. |
| Alimentação | 12V. |
| Consumo máximo | 15 mA. |
| Backlight | Branco quente com brilho fixo baixo, alto ou desligado. Engraving personalizado gravado a laser. |
| Detecção | Movimento. |
| Área de cobertura | Conforme o diagrama ao lado. |
| LED de Status de movimento | Branco quente com brilho fixo baixo, alto ou desligado. Acende ao detectar movimento. Pode ser desativado (desativa também o backlight). |
| | |



* Área de cobertura







Acabamentos Disponíveis

